

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI DIII GR, 35 A, 500 V AC, 004323001

ETI 004323001, model DIII UQ gR 35A/500V, este un cartu? fuzibil DIII, caracteristic? gR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 35 A ?i tensiune nominal? 500 V AC, cu capacitate de rupere 50 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004323001; model DIII UQ gR 35A/500V.
- M?rime: DIII; tip de fuzibil: D.
- Curent nominal: 35 A.
- Tensiune nominal? AC: 500 V.
- Caracteristic? timp–curent: gR.
- Capacitate de rupere AC: 50 kA.
- Semnalizare: Top fuse status indicator.
- Tensiune nominal? DC: 315 V.
- Capacitate de rupere DC: 8 kA.
- Putere disipat? nominal?: 12 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004323001 într-un circuit AC de 500 V, cu protec?ie 35 A ?i caracteristic? gR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu DIII, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 50 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 004323001 indic? 500 V AC ?i 315 V DC. Capacitatea de rupere AC este 50 kA. În DC, capacitatea de rupere indicat? este 8 kA.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 35 A este curentul nominal al cartu?ului. 50 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004323001: https://www.etigroup.eu/products-services/004323001

Pret: 15,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-diii-gr-35-a-500-v-ac-004323001-56705