

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 10X38 GR, 16 A, 900 V AC/DC, 002625033

ETI 002625033, model CH10x38 gR 16A/900V AC/DC, este un cartu? fuzibil 10x38, caracteristic? gR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 16 A ?i tensiune nominal? 900 V AC, cu capacitate de rupere 50 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002625033; model CH10x38 gR 16A/900V AC/DC.
- M?rime: 10x38; tip de fuzibil: CH.
- Curent nominal: 16 A.
- Tensiune nominal? AC: 900 V.
- Caracteristic? timp–curent: gR.
- Capacitate de rupere AC: 50 kA.
- Tensiune nominal? DC: 900 V.
- Capacitate de rupere DC: 8 kA.
- Constanta de timp L/R indicat? pentru circuitul DC: 2 ms.
- Putere disipat? nominal?: 2.61 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002625033 într-un circuit AC de 900 V, cu protec?ie 16 A ?i caracteristic? gR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu 10x38, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 50 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 002625033 indic? 900 V AC ?i 900 V DC. Capacitatea de rupere AC este 50 kA. În DC, capacitatea de rupere indicat? este 8 kA.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 16 A este curentul nominal al cartu?ului. 50 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002625033: https://www.etigroup.eu/products-services/002625033

Pret: 17,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-10x38-gr-16-a-900-v-ac-dc-002625033-56736