

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 10X85 GR, 2 A, 1200 V DC, 002625220

ETI 002625220, model CH10x85 gR 2A/1200V DC, este un cartu? fuzibil 10x85, caracteristic? gR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 2 A ?i tensiune nominal? 1200 V DC, cu capacitate de rupere 30 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002625220; model CH10x85 gR 2A/1200V DC.
- M?rime: 10x85; tip de fuzibil: 10x85.
- Curent nominal: 2 A.
- Tensiune nominal? DC: 1200 V.
- Caracteristic? timp–curent: gR.
- Capacitate de rupere DC: 30 kA.
- Constanta de timp L/R indicat? pentru circuitul DC: 2 ms.
- Putere disipat? nominal?: 2.74 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul este selectat pentru circuitul de curent continuu, dup? tensiunea maxim?, curentul de sarcin?, capacitatea de rupere ?i constanta de timp L/R. Înlocuirea cu un cartu? destinat numai curentului alternativ nu se face pe baza amperajului. Caracteristica ?i coordonarea protec?iilor se verific? pentru echipamentul protejat.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002625220 într-un circuit DC de 1200 V, cu protec?ie 2 A ?i caracteristic? gR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu 10x85, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 30 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi înlocuit? cu o siguran?? destinat? numai curentului alternativ?

Nu se presupune aceast? echivalen??. Codul 002625220 este nominalizat pentru 1200 V DC, cu L/R 2 ms. Înlocuitorul trebuie s? fie verificat pentru circuitul DC.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 2 A este curentul nominal al cartu?ului. 30 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002625220: https://www.etigroup.eu/products-services/002625220

Pret: 48,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-10x85-gr-2-a-1200-v-dc-002625220-56739