

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI BS38UQ/59 AR, 355 A, 240 V AC, 004750242

ETI 004750242, model BS38UQ/59/355A/240V, este un cartu? fuzibil BS38UQ/59, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 355 A ?i tensiune nominal? 240 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004750242; model BS38UQ/59/355A/240V.
- M?rime: BS38UQ/59; tip de fuzibil: BS38UQ/59.
- Curent nominal: 355 A.
- Tensiune nominal? AC: 240 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Tensiune nominal? DC: 120 V.
- Capacitate de rupere DC: 100 kA.
- Putere disipat? nominal?: 30 W.
- Standard de referin??: BS88 Part 4, IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004750242 într-un circuit AC de 240 V, cu protec?ie 355 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu BS38UQ/59, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 004750242 indic? 240 V AC ?i 120 V DC. Capacitatea de rupere AC este 100 kA. În DC, capacitatea de rupere indicat? este 100 kA.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004750242 se verific? m?rimea BS38UQ/59, curentul 355 A, tensiunea 240 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004750242: https://www.etigroup.eu/products-services/004750242 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 275,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-bs38uq-59-ar-355-a-240-v-ac-004750242-56826