

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI BS17UQ/63 AR, 32 A, 690 V AC, 004750608

ETI 004750608, model BS17UQ/63/32A/690V, este un cartu? fuzibil BS17UQ/63, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 32 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004750608; model BS17UQ/63/32A/690V.
- M?rime: BS17UQ/63; tip de fuzibil: BS17UQ/63.
- Curent nominal: 32 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Tensiune nominal? DC: 350 V.
- Capacitate de rupere DC: 100 kA.
- Putere disipat? nominal?: 6.8 W.
- Standard de referin??: BS88 Part 4, IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004750608 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 32 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu BS17UQ/63, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 004750608 indic? 690 V AC ?i 350 V DC. Capacitatea de rupere AC este 100 kA. În DC, capacitatea de rupere indicat? este 100 kA.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004750608 se verific? m?rimea BS17UQ/63, curentul 32 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004750608: https://www.etigroup.eu/products-services/004750608 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 104,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-bs17uq-63-ar-32-a-690-v-ac-004750608-56840