

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH00 AR, 32 A, 690 V AC, 004371208

ETI 004371208, model NH00 UQ01 aR 32A/690V, este un cartu? fuzibil NH00, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 32 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 200 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004371208; model NH00 UQ01 aR 32A/690V.
- M?rime: NH00; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 32 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 200 kA.
- Semnalizare: indicator superior al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 7 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004371208 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 32 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.

- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu NH00, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 200 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aR are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004371208 se verific? m?rimea NH00, curentul 32 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004371208: https://www.etigroup.eu/products-services/004371208 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 117,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh00-ar-32-a-690-v-ac-004371208-57239