

ETI RELEU CREPUSCULAR ETI SOU-2 CU PROGRAMATOR DIGITAL, 230 V AC, CU SENZOR

ETI 002470020, SOU-2, comand? iluminatul în func?ie de lumina ambiental? m?surat? de senzorul extern inclus. Programatorul digital permite asocierea comenzii crepusculare cu programul orar zilnic sau s?pt?mânal.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002470020; model SOU-2.
- Alimentare: 230 V AC, 50–60 Hz.
- Domeniu de iluminare: 1–50.000 lx.
- Ie?ire: un contact comutator; 8 A în categoria AC-1.
- Senzor extern inclus; montajul releului pe ?in? DIN de 35 mm.
- Programare zilnic? ?i s?pt?mânal?; afi?aj LCD.
- Interval minim de programare: 1 minut; 100 de pozi?ii de program.

Func?ionare ?i alegere

Senzorul se amplaseaz? astfel încât s? m?soare lumina natural? relevant?, f?r? influen?a direct? a corpurilor comandate. Pragul crepuscular ?i programul orar se configureaz? pentru intervalele de iluminare dorite. Curentul AC-1 nu se aplic? automat sarcinilor LED cu curen?i mari de pornire; se verific? sarcina admis? ?i necesitatea unui contactor.

Exemple de utilizare

- Comanda iluminatului unei firme la întuneric, în intervalele stabilite prin programul s?pt?mânal.

- Reducerea intervalului de func?ionare a iluminatului exterior prin asocierea pragului de lumin? cu programul zilnic.

Întreb?ri frecvente

1. Ce aduce programatorul digital fa?? de un releu crepuscular simplu?

Permite utilizarea unui program zilnic sau s?pt?mânal împreun? cu m?surarea luminii, conform modului de func?ionare selectat.

2. Pot conecta orice sarcin? LED pân? la curentul înscris?

Nu se presupune aceast? echivalen??. Valoarea de 8 A este pentru AC-1; se verific? curentul de pornire al driverelor ?i limitele releului, folosind contactor dac? este necesar.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/002470020 ; instruc?iuni/fi?? tehnic?: https://storage-api-pim.etigroup.eu/product_db/levels/541/en-GB/TD/541_TD.pdf

Pret: 550,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-crepuscular-eti-sou-2-cu-programator-digital-230-v-ac-cu-senzor-58385