

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SURSA ALIM. IN COMUTATIE - 1 SAU 2 FAZE - 100 - 240
V C.A. - 24 V - 20 A**

gama de produse	Modicon Power Supply
tip produs sau componenta	Sursa de alimentare
tip sursa de energie	Mod comutare reglata
Nominal input voltage	100...120 V c.a. o singura faza, borne: N- L1 200...240 V c.a. faza la faza, borne: L1- L2
putere nominala in W	480 W
tensiune de iesire	24 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare	20 A
crestere temporara admisibila a curentului	1.5 x In (pentru 4 s)
filtru anti-armonic	Low frequency harmonic currents

Input voltage limits	85...132 V c.a. 170...264 V c.a.
curent de varf	30 A
pas de 18 mm	0.68 at 240 V AC 0.69 at 120 V AC
eficienta	88 %
Output voltage adjustment	24...28,8 V reglabil
puterea disipata in W	57,6 W
echipament furnizat	Power factor correction filter conformitate cu IEC 61000-3-2
tip de protectie a iesirii	Protecție la suprasarcină, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata Protecție la supratensiune, tehnologie de protectie: 30...32 V, reset manual Protecție la scurtcircuite, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata Protecție la scăderea tensiunii, tehnologie de protectie: declanșare dacă $U < 21.6$ V Termic, tehnologie de protectie: resetare automata

conexiuni - borne	Cutie de borne cu suruburi amovibile 2 x 2.5 mm ² , pentru releu de diagnostic Borne tip cu surub 3 x 0.5...3 x 4 mm ² , (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectată Borne tip cu surub 1 x 0.5...1 x 4 mm ² , (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectată la pământ Borne tip cu surub 4 x 0.5...4 x 4 mm ² , (AWG 22...AWG 12) pentru conexiune ieșire
stare LED	1 LED (verde și roșu) tensiune de iesire 1 LED (verde, roșu și portocaliu) curent de iesire
adancime	145 mm
inaltime	125 mm
latime	146 mm
greutate neta	1,6 kg

Pret: 2 135,98 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sursa-alim-in-comutatie-1-sau-2-faze-100-240-v-c-a-24-v-20-a>