

SCAME KIT CONVERSIE AMR SCAME 403.AMRK3287-F, PENTRU PRIZ?, 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 403.AMRK3287-F este identificat de produc?tor ca kit pentru conversia în sistem AMR, din seria ADVANCE-GRP[AMR]. Referin?a are configura?ia 3P+N+E, curentul 32 A, tensiunea 346-415 V ?i codificarea 6h.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod: 403.AMRK3287-F; seria ADVANCE-GRP[AMR].
- Destina?ie: kit pentru conversie în sistem AMR.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune nominal? publicat?: 346-415 V; pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic?: IK10.
- Material: poliester armat cu fibr? de sticl? GRP; contacte din alam? CuZn.
- Racordarea conductoarelor: borne cu ?urub.
- Flan??: 130X260MM; cotele de decupaj ?i fixare se verific? în desenul individual.
- Temperatur? de func?ionare: -40°C/+60°C.
- Încercare cu fir incandescent: GW 960°C; auto-stingere UL94: V0.
- Cot? de lac?t publicat?: ø5mm.
- Variant? cu portfuzibil; cartu?ele fuzibile nu sunt furnizate, conform notei produc?torului.

Func?ionare ?i alegere

Kitul 403.AMRK3287-F se alege pentru conversia unui ansamblu compatibil în sistem AMR. Referin?a de priz?, schema, interblocarea, flan?a ?i configura?ia electric? trebuie confruntate cu ansamblul existent înainte de conversie. Con?inutul livr?rii ?i componentele de comunica?ie se verific? pentru configura?ia comandat?.

În sistemul AMR configurat conform manualului, datele energetice ?i parametrii electrici sunt colecta?i ?i pot fi consulta?i prin interfa?a web. Înrolarea dispozitivului, comunica?ia cu serverul ?i regulile de notificare sunt p?r?i ale punerii în func?iune; func?iile sistemului nu se ob?in doar prin racordarea cablului de putere. Pentru portfuzibil, cartu?ele ?i coordonarea protec?iei se aleg separat; fuzibilele nu sunt incluse. Se verific? 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6h, cablul ?i etan?area ansamblului pentru gradele IP66/IP67/IP69 declarate.

Exemple de utilizare

- Conversia unui ansamblu compatibil pentru o zon? de mentenan?? cu eviden?a energiei utilizate, utilizând kitul 403.AMRK3287-F. Se verific? piesele de baz? ?i schema pentru 32 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6h, apoi se configureaz? integrarea AMR.
- Preg?tirea unui punct de rezerv? compatibil pentru o zon? de mentenan?? cu eviden?a energiei utilizate, cu 403.AMRK3287-F. Se aleg separat cartu?ele portfuzibilului ?i se verific? etan?area IP66/IP67/IP69.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? echiparea pentru protec?ie între 403.AMRK3287-F ?i 403.AMRK3287?

403.AMRK3287-F: portfuzibil, fuzibile neincluse; 403.AMRK3287: f?r? portfuzibil. La înlocuire sau integrare se confrunt? toate datele electrice, compatibilitatea mecanic? ?i configura?ia sistemului AMR.

2. Cum se p?streaz? etan?area ansamblului 403.AMRK3287-F?

Fi?a declar? IP66/IP67/IP69. Se respect? garniturile, închiderea, cablurile ?i condi?iile de cuplare prev?zute de produc?tor; interblocarea mecanic? ?i etan?area au roluri diferite.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/403.AMRK3287-F.pdf ; manualul sistemului AMR: https://techsheet.scame.com/Download/dms/documenti%20tecnici/foglio%20istruzioni/zp90992-i-1.pdf

Pret: 2.840,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocabila-32a-3p-n-e-6h-346-415v-130x260mm-terminal-cu-surub-cu-interblocaj-mecanic-195692