

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER MAGNUM VS 100 CU SNMP -- DISTRIBUIRE GMT

Denumire model Magnum VS 100 cu SNMP -- Distribuire GMT
Include Console de montare rack , Manual de utilizare
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 4 saptamani

~~~~~  
Panou de cda Afisaj stare cu LED privind functionarea corecta a redresorului , LED stare  
legatura retea

Limita de curent , Defectiune distributie , Intrare OK , Alarma majora , Alarma minora ,  
Iesire OK , Supratensiune , Definit de utilizator

Alarma majora , Alarma minora , Definit de utilizator

Capacitate putere de iesire 500.0 Wati / 10.0 VA

Putere max. configurabila (wati) 5000.0 Wati / 105.0 VA

Tensiune nominala la iesire 48

Impamantare pozitiva

Impamantare pozitiva

Circuit baterie

Circuit baterie , Niciunul

54.0

Tensiune nominala de intrare 100~~120~~200~~208~~230V

Frecventa de intrare 47 - 63 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 88 - 264 V

Factor putere de intrare la capacitate maxima 0.99

Curent maxim de intrare per faza 5.5

Protectie supracurent intrare Siguranta integrata in fiecare redresor

Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern

Inaltime maxima 267.0 mm

Latime maxima 438.0 mm

Adancime maxima 330.0 mm

Inaltime rack 6 U

Greutate neta 18.0 kg

Greutate de transport 23.0 kg

Inaltime transport 387.0 mm

Latime de transport 559.0 mm

Adancime transport 470.0 mm

Culoare Negru

Aprobari reglementare CE , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , FCC Partea 15 Clasa A , UL 1950

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/magnum-vs-100-cu-snmp-distribuire-gmt-102891>