

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CUTIE ECHIP. PORNIRE 2 SENSURI - TESYS LG8-K - 4 -
6.3 A - BOBINA 400V C.A.**

gama TeSys
nume produs TeSys LG
nume scurt al dispozitivului LG8K
tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter
domeniul de aplicare al aparatului Safety
categorii de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Reversing contactor - Intreruptor
putere motor kW 3 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - 1,1 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz - 2,2
kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
gama de reglaj a protectiei termice 4...6,3 A
[Uc] control circuit voltage 400/415 V c.a. 50/60 Hz
tip de control Buton stop negru O - Selector switch 2 positions start negru I-II -
Mushroom head push-button emergency stop rosu
numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
latime 175 mm
inaltime 165 mm
adancime 146 mm
greutate produs 1,64 kg
standarde IEC 60204-1 - IEC 60947-4-1
matel Policarbonat
grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
caracteristica de mediu Mediu standard
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 272,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-echip-pornire-2-sensuri-tesys-lg8-k-4-6-3-a-bobina-400v-c-a-103425>