

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER 3P 630A

Arhitectură
Tip comandă: Lungime de prindere
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Funcții
Comutator reversibil: nu
Comenzi ETM indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 1000 V
Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria A: 630 A
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria B: 630 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 630 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 630 A
Evaluare funcționare curent in AC23 categoria A: 630 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 630 A
Curent de decuplare: 15 kA
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA
Rezistență curent de scurtă durată I_{cw}: 13 kA
Rezistență curent de scurtă durată I_S: 13 kA
Putere
Putere sub 440/500V 50Hz: 150 kW
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 414 kW
Putere disipată per pol: 30,9 W
Putere disipată totală in condiții de curent nominal: 92,7 W
Capac, uETM
Intercuplabil: da
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 165 mm
Înălțimea produsului instalat: 260 mm
Lungime: 165 mm
Lățimea produsului instalat: 230 mm
Montare
Tip fixare: Pentru montarea frontală
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 300 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 185 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Îălțime disponibilă pentru conectare izolație: 185 mm²
Motor opțional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP00
Pret: 1 509,01 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-3p-630a-242297>