

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ÎNTRERUPĂTOR DE SARCINĂ M1 4P 20A

Arhitectură
Tip comandă: Strangere scurtă
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Funcții
Comutator reversibil: nu
Comenzi $\bar{E}^{TM}$ indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 20 A
Curent permanent acceptat în AC22B: 20 A
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 20 A
Curent permanent acceptat în AC23B: 20 A
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA
Rezistență curent de scurtă durată I_{cw} : 1,26 kA
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 1,26 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 13 kW
Putere disipată per pol: 0,3 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 1 W
Capacitate
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Echipament
Motor opțional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Pret: 135,92 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m1-4p-20a-242309>