

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER PRIZĂ Ș SCHUKO CU LED, 16A MONTAJ Ț™ INĂ Ș DIN, 2.5M

Arhitectură
Tipul polilor: SCHUKO
Tip de montaj: Ț™inĂ Ș DIN
FuncȚii
Utilizabil sub formĂ de comutator: Nu
ProtecȚie supravoltaj: nu
Comenzi Ț™i indicatori
Led de semnalizare: Led de semnalizare
Conectivitate
Cu port USB: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂĂ: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂ: 250 V
Capac, uȚ™Ă
Intercuplabil: nu
SursĂ de alimentare
Alimentare specialĂ: Nu necesitĂ o sursĂ de alimentare specialĂ
Materiale
Culoare RAL: RAL 7044 - gri mĂftĂfsos
Material: Policarbonat (PC)
Aspect suprafaĂĂ: mat
SuprafaĂĂ: netratat
Dimensiuni
Adăncimea produsului instalat: 61 mm
InĂflĂfimea produsului instalat: 75 mm
LĂĂfime produsului instalat: 43,75 mm
Montare
Tip de fixare: Bosaj de fixare
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂ de infiletare
Echipament
Ț™ntrerupĂtor pornire/oprire: nu
Izolant: da
Suport transparent pentru inscripĂfii: Nu
Standarde
AutorizaĂfii: VDE
ProtecȚie
Tip de protecĂfie IP: IP20
FĂřĂ halogen: da
Identificare
Versiune: ĂĂfri ĂŶuco
Pret: 54,04 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/priza-schuko-cu-led-16a-montaj-sina-din-2-5m-243430>