

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS IGNITORI SND 88 400V 50/60HZ

General Information

Cod aplicație

88

Tip lampă

GP-SQN

Număr de lămpi

1 bucată/unitate

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

400 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Tip aprindere

Semi-Parallel

Inerciță aprindere

3

Timp de aprindere (max.)

1185 s

Tensiune aprindere (max.)

5,0 kV

Tensiune aprindere (min.)

3,7 kV

Tensiune de răspuns

290 V

Performanță tensiune rețea (CA)

-8%+6%

Siguranță tensiune rețea (CA)

-10%+10%

Pierdere de putere (nom.)

1.5 W

Wiring

Secțiune transversală cablu contact balast

0.70-2.50 mm²

Tip conector

Screw

System characteristics

Putere nominală lampă-balast

600 W

Temperature

T-Ambient (max.)

80 °C

T-Ambient (min.)

-20 °C

Maximum T-case (max.)

90 °C

Mechanical and Housing

Carcasă

SNI-115

Approval and Application

Marci de omologare

Marcaj CE

Certificat ENEC

Product Data

Cod complet produs

871150091034940

Nume comandă produs

SND 88 400V 50/60Hz

EAN/UPC - Produs

8711500910349

Cod de comandă

91034940

Numărator SAP - Cantitate per pachet

1

Numărator SAP - Pachete per exterior

120

Material SAP

913700615067

Greutate netă SAP (bucată)

0,069 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ignitori-snd-88-400v-50-60hz-252435>