

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



FIBARO WALLI INTRERUPATOR INTELIGENT Z-WAVE

Un comutator inteligent integrat cu unul sau doua circuite de comanda independente.
Echipat cu inel LED E™ i funcționalități cunoscute din modulele FIBARO cum ar fi:
-Gestionare la distanta a dispozitivelor electrice.
-Administrarea dispozitivelor prin comenzi vocale.
-Adaptarea inelului LED la preferințele utilizatorului.
-Notificări privind defectiunile dispozitivelor electrice.
-Funcție de monitorizare si consumul de energie.

Caracteristici tehnice

Alimentare 110-230V ~ 50/60 Hz

Protecție la supracurent extern recomandat 10A Întrerupător de tip B (UE) 13A
întrerupător de tip B

Fire recomandate 1.5-4.0mm²

Conceput pentru instalare in doze Ø = 60mm, adâncime ≥ 50mm

Temperatura de operare 0-35 ° C

Umiditate ambientală 10-95% RH fără condensare

Curent nominal de sarcină 13A per canal 16A total

Tipuri de incarcare compatibile incandescent, tuburi, LED, transformatoare electronice,
transformatoare feromagnetice

Numărul încălzirilor controlate 1/2 (implicit 2)

Protocolul radio Z-Wave (chip din seria 500)

Frecvența de radio 868,4 sau 869,85 MHz UE, 869,0 MHz RU

Raza de actiune pana la 40 m in interior (in functie de teren si de structura cladirii)

Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime) 55 x 86 x 86 mm

Pret: 443,85 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/walli-intrerupator-inteligent-z-wave>