



**SCHNEIDER CUTIE ECHIP. PORNIRE 2 SENSURI - TESYS LG8-K - 0.63 - 1 A - BOBINA
220 V C.A.**

gama TeSys

nume produs TeSys LG

nume scurt al dispozitivului LG8K

tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter

domeniul de aplicare al aparatului Safety

categorie de utilizare AC-3

compozitie dispozitiv Reversing contactor - Intreruptor

putere motor kW 0,12 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz - 0,25 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz - 0,25 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz

gama de reglaj a protectiei termice 0,63...1 A

[Uc] control circuit voltage 220/230 V c.a. 50/60 Hz

tip de control Buton stop negru O - Selector switch 2 positions start negru I-II - Mushroom head push-button

emergency stop rosu

numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos

latime 175 mm

inaltime 165 mm

adancime 146 mm

greutate produs 1,64 kg

standarde IEC 60204-1 - IEC 60947-4-1

matel Policarbonat

grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)

grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529

caracteristica de mediu Mediu standard

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.020,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-echip-pornire-2-sensuri-tesys-lg8-k-0-63-1-a-bobina-220-v-c-a-103418>