# SCHNEIDER DEMAROR NEREVERS. DOL CAPSULAT - TESYS LJ8-K - 4 - 6,3 A - BOBINA 380 V C.A.

gama TeSys
nume produs TeSys LJ
nume scurt al dispozitivului LJ8K
tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter
domeniul de aplicare al aparatului Safety
categorie de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Reversing contactor - Control transformer - Intreruptor
putere motor kW 2,2 kW la 380/400 V c.a. 50 Hz
gama de reglaj a protectiei termice 4…6,3 A
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a. 50/60 Hz
tip de control Buton stop negru O - Selector switch 2 positions start negru I-II - Mushroom head push-button emergency stop rosu
numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
latime 175 mm
inaltime 165 mm
adancime 177 mm
greutate produs 2,65 kg
standarde IEC 60204-1 - IEC 60947-4-1
matel Policarbonat
grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
caracteristica de mediu Mediu standard
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.923,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/demaror-nerevers-dol-capsulat-tesys-lj8-k-4-6-3-a-bobina-380-v-c-a-103446