

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.63366, 63 A, 3P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 218.63366 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.63366; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

218.63366 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne tip Mantle. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat.

Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate, folosind Scame 218.63366. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 218.63366 ?i 218.63336?

Configura?ia contactelor: 218.63366 — 3P+E; 218.63336 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 218.63336.

2. Unde se monteaz? 218.63366 în leg?tura de alimentare?

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil? cu 63 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Nu este o intrare fix? de aparat sau un adaptor care modific? tensiunea.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.63366.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.63336.

Pret: 194,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-63366-63-a-3p-e-480-500-v-7h-ip67-191763