

# GEWISS PRIZ? INDUSTRIAL? CU INTERBLOCARE GEWISS GW66317N, 32 A, 3P+N+E, 200–250 V, 9H, IP67

Gewiss GW66317N este o priz? industrial? fix? cu interblocare mecanic? din gama IB, în variant? vertical?, f?r? cutie de montaj inclus?. Modelul are 3P+N+E, tensiunea 200–250 V, 50/60 Hz, pozi?ia 9h ?i protec?ia declarat? IP67. Echiparea este SBF, f?r? baz? portfuzibil.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Gewiss; cod: GW66317N; gama IB.
- Construc?ie: priz? fix? vertical? cu interblocare mecanic?.
- Curent nominal al prizei: 32 A.
- Configura?ia contactelor: 3P+N+E.
- Tensiune declarat? în tabelul individual: 200–250 V; frecven??: 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grad de protec?ie: IP67; rezisten?? mecanic?: IK08.
- Echipare: SBF, f?r? baz? portfuzibil.
- Cutie de montaj posterioar? inclus?: nu.
- Culoare: albastru.
- Temperatur? de func?ionare: -25 +40 °C.
- Cote ale produsului reprezentat în desen: 103 × 220 × 139 mm (l??ime × în?l?ime × adâncime). Acestea sunt cote ale produsului, nu ale ambalajului; cotele de fixare se verific? separat.

## Func?ionare ?i alegere

Interblocarea permite introducerea ?i scoaterea fi?ei când aparatul de comuta?ie este deschis ?i permite închiderea lui dup? introducerea fi?ei. Aceast? secven?? se respect? la exploatare; pentru lucr?ri se aplic?

procedura de separare ?i verificare a lipsei tensiunii a instala?iei. Varianta SBF nu include baz? portfuzibil. Protec?ia la supracurent se dimensioneaz? ?i se asigur? separat în circuit. Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Perechea de cuplare se verific? pentru 3P+N+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Etan?area IP67 depinde de montajul, garniturile, intr?rile cablurilor ?i închiderea/cuplarea prev?zute de produc?tor.

## Exemple de utilizare

- Utilizarea unei prize fixe la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie, dac? receptorul ?i circuitul proiectat corespund cu 32 A, 3P+N+E, 200–250 V, 50/60 Hz ?i 9h. Cu GW66317N, interblocarea stabile?te secven?a de introducere a fi?ei ?i de comutare.
- Înlocuirea unei prize la un punct de racordare dintr-un atelier de produc?ie cu GW66317N: Cutia posterioar? nu este inclus?; integrarea necesit? o baz? sau carcas? compatibil?, aleas? dup? cotele produc?torului. Se confrunt? desenul mecanic, cablul ?i perechea de cuplare înainte de interven?ie.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Cum difer? echiparea pentru protec?ie la GW66317N ?i GW66167N?

GW66317N: echiparea pentru protec?ie SBF, f?r? baz? portfuzibil; GW66167N: AUTOMATIKA, cu întreruptor automat. Se alege referin?a care corespunde proiectului; apropierea codurilor nu dovede?te interschimbabilitatea.

### 2. În ce ordine se cupleaz? ?i se porne?te priza GW66317N?

Se introduce fi?a cu aparatul de comuta?ie deschis. Interblocarea permite închiderea dup? introducere; pentru scoatere, aparatul se deschide înainte de decuplare. Se urmeaz? instruc?iunile de montaj ?i exploatare.

Documenta?ie: https://www.gewiss.com/ww/en/products/product.1000002.1000076.GW66317N ; fi?? individual?: https://www.gewiss.com/content/gewiss/ww/en/products/product.datasheet.1000002.1000076.GW66317N.pdf

Pret: 271,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-cu-interblocaj-verticala-without-bottom-without-fuse-holder-base-3p-n-e-32a-200-250v-50-60hz-9h-ip67-211407