

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? PENTRU TABLOU LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555586, 63 A, 3P+N+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555586 este o priz? industrial? pentru tablou din gama P17 Tempra Pro, pentru 63 A, 3P+N+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555586; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? pentru tablou.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Înclinare a prizei fa?? de panou: 20°.
- Cote din desen: flan?? 124 × 124 mm; cot? longitudinal? 155 mm. Decupajul ?i g?urile se iau din desen, distinct de flan??.

Func?ionare ?i alegere

Se fixeaz? într-un panou sau pe o carcas? adecvat?, folosind decupajul ?i interaxele din desen. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei ie?iri industriale în panou pentru o instala?ie de produc?ie cu racordare identificat?, cu 555586, atunci când proiectul cere 63 A, 3P+N+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se rezerv? spa?iul din spatele panoului pentru conexiuni.
- Preg?tirea unui echipament de rezerv? la o instala?ie de produc?ie cu racordare identificat?. Modelul 555586 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? curentul nominal la Legrand 555586 fa?? de 555486?

555586: 63 A; 555486: 32 A. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce se verific? înainte de cuplarea modelului 555586?

Perechea trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz, precum ?i cu geometria ?i pozi?ia orar? marcate. Se verific? ?i închiderea ansamblului, cablul ?i protec?iile circuitului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F02385EN-02.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 219,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-p17-pro-ip66-67-200-250-v-63-a-3p-n-e-231306