

HAGER COMUTATOR SURS? MANUAL M1 3X20A

Arhitectur?
Tip comand?: Strangere scurt?
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Func?ii
Comutator reversibil: da
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/415 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 20 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 50 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 1,26 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 1,26 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 13 kW
Putere disipat? per pol: 0,4 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1,2 W
Capac, u??
Intercuplabil: da
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Motor op?ional: nu

Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 65 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: da conform IEC 68-2-30
Pret: 798,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-sursa-manual-m1-3x20a-240779