

HAGER ÎNTRERUP?TOR DE SARCIN? M1 3P 20A

Arhitectur?
Tip comand?: Strangere scurt?
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Func?ii
Comutator reversibil: nu
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 20 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 20 A
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 20 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 20 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 50 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 1,26 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 1,26 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 13 kW
Putere disipat? per pol: 0,3 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,8 W
Capac, u??
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Echipament
Motor op?ional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20

Pret: 146,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m1-3p-20a-242305