

HAGER ÎNTRERUP?TOR DE SARCIN? M3 4P 100A

Arhitectur?
Tip comand?: Strangere scurt?
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 4 P
Func?ii
Comutator reversibil: nu
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 100 A
Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 25 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? lcw: 2,75 kA
Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 2,75 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 65 kW
Putere disipat? per pol: 4,3 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 17,2 W
Capac, u??
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 70 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Echipament
l??ime disponibil? pentru conectare izola?ie: 95 mm²
Motor op?ional: nu
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Pret: 591,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m3-4p-100a-242321