

# HAGER MODUL CU MONTARE PE PERETE PTR JALUZELE, IP55, RADIO, KNX

Arhitectur?
Sistem bus: KNX
Num?rul de ie?iri pentru jaluzele/rulouri: 1
Func?ii
Modul bus deta?abil: nu
Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, display stare, 2 alarme
? ???????? ?????? ? ????????? ?????????
;
func?ii quicklink: falsa, 2 scene, control for?at,
buton sus / jos
Configura?ie
2 contacte blocate reciproc mecanic ?i electric
Comenzi ?i indicatori
Led de semnalizare: Da
control manual sus/jos
cu buton ?i func?ii de configurare
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V AC
Tensiune de sistem: 230 V AC
Curent electric
Semnal curent intrare: 33 µA

Curent maxim comutare: 10 A
Comutator: 10 A
Frecven??
Frecven?? recep?ie radio: 868,3 MHz
Frecven?? de transmisie/recep?ie radio: 868,3 MHz
Putere
Grad de contact la 230V in AC1: 2000 W
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
Rezisten??
Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %
M?sur?
Umiditate relativ? (f?r? condensare): 0 … 65 % without_condensation
Materiale
Aspect suprafa??: mat
Dimensiuni
In?l?ime: 35 mm
Lungime: 150 mm
L??ime: 85 mm
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
cu terminal cu ?urub
integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafa??, in sistem KNX TP
Cablu
cu pl?ci de montaj
Set?ri
Tipuri de configurare acceptate: system , easy , PB
Reglare lamele pe durata semnalului: < 1 s
configurare rapid? prin intermediul butoanelor ?i a display-ului LED
Echipament
Timp schimbare direc?ie: < 0,6 s
Num?r link rapid: max. 20 transmi??tori/receptori
Comutare manual?: Da
Autoblocare timp de 2 minute pe o lungime de semnal: > 1 s
Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %
Identificare
Aplica?ie, utilizare: Radio KNX
??? ?????????: ??? ?????????: ????? ??????
Gam? produse: TR
Linie principal? proiectare: Platform? electronic?
Linia (liniile) de proiectare secundar?: Berker.Net
Pret: 1.283,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-cu-montare-pe-perete-ptr-jaluzele-ip55-radio-knx-242871