



HAGER TELECOMANDA RADIO KNX, 7 TASTE, 18 CANALE

Arhitectur?

Num?r de taste: 7

Tip de montaj: altele

Func?ii

Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, intrerup?tor cu revenire, display stare, valoare de diminua

? ???????? ?????? ? ?????????? ??????????

func?ii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare or?, buton, contact NO, memorare

Comenzi ?i indicatori

cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio: Radio KNX

Modulator AM/FM: FM

Categorie destinatar: 2

Frecven??

Frecven?? de transfer: 868 MHz

Frecven?? transmisie radio: 868,3 MHz

Putere

Putere transmisie radio: < 10 mW

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

Rezisten??

Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)

Baterie

Durat? de via?? a bateriei [ani]: ? 5

Asigurarea aliment?rii la intreruperea re?elei: 5 ani

2 baterii litiu 3 V: CR 2430

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 16 mm

Inaltimea produsului instalat: 133,6 mm

Largimea produsului instalat: 50,2 mm

Dimensiuni (Lxlxi): 133,6 x 50,2 x 16 mm

Control LED

configurare LED ;

Conexiune

integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafata, in sistem KNX TP

Echipament

Numar canale radio: 18

cu iluminare si port etichet

cu comutator grup de canale

Utilizare

cu port etichet

Protecție

Tip de protecție IP: IP30

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: 0 ... 45 °C

Pret: 663,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-radio-knx-7-taste-18-canale-244172>