

HAGER TRANSFORMATOR CURENT 1000/5A 5VA KL. 1

Arhitectur?
Tip produs: Transformator curent
Tip de montaj: ?in? DIN sau plac? de montaj
Func?ii
Clas? de precizie: 1
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune de izolare: 3 kV
Curent electric
Curent primar maxim: 1000 A
Curent secundar maxim: 5 A
Curent primar: 1000 A
Putere
Putere: 5 VA
Putere absorbit?: 5 VA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 8 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 30 mm
In?l?imea produsului instalat: 108 mm
L??ime produsului instalat: 85 mm
Dimensiune bar?: 60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
In?l?imea deschiderii: 45 mm
L??imea deschiderii: 65 mm
Diametrul deschiderii: 45 mm
Montare

Tip de montaj: pentru ?ine colectoare
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²
Tip de conexiune: Imbinare cu ?urub
Utilizare
Raport de transformare: 1000;5
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conforme
produs standard de joas? tensiune pentru plac? de tip: IEC/EN 61869-2
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP10
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 40 °C

Pret: 348,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-curent-1000-5a-5va-kl-1-244213