

HAGER TRANSFORMATOR CURENT 400/5A 5VA KL. 1

Arhitectur?
Tip produs: Transformator curent
Tip de montaj: ?in? DIN sau plac? de montaj
Func?ii
Clas? de precizie: 1
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune de izolare: 3 kV
Curent electric
Curent primar maxim: 400 A
Curent secundar maxim: 5 A
Curent primar: 400 A
Putere
Putere: 5 VA
Putere absorbit?: 5 VA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 3,6 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 30 mm
In?l?imea produsului instalat: 70 mm
L??ime produsului instalat: 50 mm
Dimensiune bar?: 30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
In?l?imea deschiderii: 20 mm
L??imea deschiderii: 29,5 mm
Montare
Tip de montaj: pentru ?ine colectoare

Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²
Tip de conexiune: Imbinare cu ?urub
Utilizare
Raport de transformare: 400;5
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conforme
produs standard de joas? tensiune pentru plac? de tip: IEC/EN 61869-2
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP10
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 40 °C

Pret: 318,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-curent-400-5a-5va-kl-1-244224