



## **PRAMAC GENERATOR MONOFAZIC 1.0KW , 230V, 50HZ, BENZINA**

Generatorul cu tehnologie inverter Pramac PMi1000 prezinta un design compact si este echipat cu tehnologie „inverter”. Tehnologia Inverter foloseste un microprocesor pentru a stabili tensiunea, astfel incat nu vor fi fluctuatii de tensiune.

Inverterul este capabil sa ajusteze viteza motorului in functie de incarcarea necesara. Aceasta reduce consumul de combustibil, emisiile de carbon si zgomotul. Datorita greutatii reduse si designului compact, permite o flexibilitate si o usurinta la utilizare crescuta. Generatoarele echipate cu aceasta tehnologie pot suporta dispozitive electrice cu componente sensibile.

Caractistici notabile:

- Combustibil: benzin?
- Sisteme de pornire cu sfoara
- Instruc?iuni practice de pornire rapide pentru utilizator (decalcomania)
- Extrem de usor, portabil
- Functie Stop in caz de lipsa ulei

Caractesistici tehnice

Tensiune furnizata 230V

Frecventa 50Hz

Monofazat

Putere constanta furnizata 850W -0.85Kw

Putere maxima furnizata 1000W - 1.0Kw - (pentru un timp limitat)

Combustibil utilizat - benzina

Sistem star - sfoara manual

Capacitate ulei 0.6

Dimensiuni L 480 MM, W 250MM, H 395MM

Greutate 14 kg

Capacitate rezervor benzina 2.1 L

Autonomie functionare fara intrerupere 3.2 ore

Zgomot garanta 89dB

Presiune zgomot la 7m 61dB

Panou de prize 1x Schuko 230 V 16A etanse IP44, 1xDC6A, 2 buc USB 5V 2A

Componente:



Pret: 1.611,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/generator-monofazic-1-0kw-230v-50hz-benzina>