

SCHRACK BEC LED PARA A75 9W E27, 1.055 LM, LUMIN? CALD? 2700K, DIMABIL, LI43718154

Becul de 9 W de la Schrack este un bec LED în form? de par? (bec clasic), cu dulie E27. Consum? 9 W, d? 1.055 lm ?i are lumin? cald? (2700K). Ca lumin?, se compar? cu un bec clasic cu incandescen?? de circa 75 W.

Unde îl folose?ti

- Plafoniere, lustre, pendule ?i veioze
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED para A75
- **Dulie:** E27
- **Putere:** 9 W
- **Flux luminos:** 1.055 lm
- **Eficien??:** circa 117 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 2700 K (cald?)
- **Unghi de deschidere:** 320°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Dimabil:** da
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Produc?tor:** Schrack

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **E27** este dulia mare standard (filet de 27 mm), cea mai folosit? în lustre, plafoniere ?i veioze. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Este dimabil, dar folose?te un variator compatibil cu LED (de preferat cu t?iere pe front descendent, „trailing edge”). Variatoarele vechi pentru incandescen?? pot da pâlpâire sau zumzet.
- Monteaz? sau schimb? becul doar cu circuitul deconectat ?i cu becul vechi r?cit.

Întreb?ri frecvente

Cât consum? pe lun??
Aprins 5 ore pe zi, consum? circa 1,4 kWh pe lun?, adic? aproximativ 1,76 lei la un pre? orientativ de 1,3 lei/kWh.

Merge cu variator?
Da, este dimabil. Pentru o reglare f?r? pâlpâire, folose?te un variator compatibil cu becuri LED; cele vechi, pentru incandescen??, pot avea o sarcin? minim? prea mare.

Pret: 58,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rl-a75-dim-9w-230v-3200-827-1055lm-matt-e27-15000h-274898