

SCHRACK BEC LED REFLECTOR PAR16 4,3W GU10 120°, 350 LM, LUMIN? CALD? 3000K, LI43618701

Pentru corpurile de iluminat cu soclu GU10, Schrack propune acest bec LED cu reflector (tip PAR). Consum? 4,3 W, d? 350 lm ?i are lumin? cald? (3000K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 4,3 W
- **Flux luminos:** 350 lm
- **Eficien??:** circa 81 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Dimabil:** nu
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Produc?tor:** Schrack

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Nu este dimabil: nu îl monta pe un circuit cu variator, chiar dac? variatorul este dat la maxim.

Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? 3000K?
Este o lumin? cald?, g?lbuie, asem?n?toare becului clasic. Se potrive?te în dormitor, sufragerie ?i hol.

Pot s?-l folosesc cu variator?
Nu. Becul nu este dimabil, iar pe un circuit cu variator poate pâlpâi sau se poate defecta. Pentru variator alege o variant? marcat? „dimabil”.

Pret: 23,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rl-par16-50-4-3w-230v-1200-830-350lm-130cd-wfl-gu10-275000