

SCHRACK BEC LED REFLECTOR PAR38 12,5W E27 30°, 1.035 LM, LUMIN? CALD? 2700K, LI43618818

Acesta este un bec LED cu reflector (tip PAR), produs de Schrack, pentru corpuri de iluminat cu dulie E27. Consum? 12,5 W, d? 1.035 lm ?i are lumin? cald? (2700K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Accentuarea obiectelor: tablouri, rafturi, vitrine
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR38
- **Dulie:** E27
- **Putere:** 12,5 W
- **Flux luminos:** 1.035 lm
- **Eficien??:** circa 83 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 2700 K (cald?)
- **Unghi de deschidere:** 30°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Dimabil:** nu
- **Durat? de via?? declarat?:** 60.000 ore
- **Produc?tor:** Schrack

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **E27** este dulia mare standard (filet de 27 mm), cea mai folosit? în lustre, plafoniere ?i veioze. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu este dimabil: nu îl monta pe un circuit cu variator, chiar dac? variatorul este dat la maxim.
- Monteaz? sau schimb? becul doar cu circuitul deconectat ?i cu becul vechi r?cit.

Întreb?ri frecvente

Pot s?-l folosesc cu variator?
Nu. Becul nu este dimabil, iar pe un circuit cu variator poate pâlpâi sau se poate defecta. Pentru variator alege o variant? marcat? „dimabil”.

Ce înseamn? 2700K?
Este o lumin? cald?, g?lbuie, asem?n?toare becului clasic. Se potrive?te în dormitor, sufragerie ?i hol.

Pret: 120,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/rl-par38-120-12-5w-230v-300-827-1035lm-2600cd-25000h-275017