

SCHNEIDER BOBINA LX9-F - TESYS F - 110 - 115 V C.A. 40/400 HZ

Gama: TeSys
Tip produs sau componenta: Specific contactor coil
nume scurt al dispozitivului: LX9FF
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs: LC1F115
LC1F150
tipul circuitului de comanda: C.a. la 40...400 Hz consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda: 110...115 V c.a. 40...400 Hz
inductanta circuitului inchis: 2,08 H
rezistenta medie: 14,8 Ohm de varf la 20 °C
579 Ohm ?inere la 20 °C
timp de functionare: 130 ms deschidere
35 ms inchidere
durabilitate mecanica: 10 Mcycles
frecventa maxima de iesire: 2400 cic/h la tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.2...0.55 Uc(la55 °C)
consum de energie conectare in VA: 690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 6,6…8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
disipare de caldura: 5,9…7,2 W
temperatura ambientala de functionare: -5…55 °C
greutate neta: 0,43 kg
Pret: 601,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bobina-lx9-f-tesys-f-110-115-v-c-a-40-400-hz-1