



SCHNEIDER BOBINA LX9-F - TESYS F - 110 - 115 V C.A. 40/400 HZ

Gama: TeSys

Tip produs sau componenta: Specific contactor coil

nume scurt al dispozitivului: LX9FF

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys F) LC1F contactor

Compatibilitate produs: LC1F115

LC1F150

tipul circuitului de comanda: C.a. la 40...400 Hz consum scazut

[Uc] tensiune circuit de comanda: 110...115 V c.a. 40...400 Hz

inductanta circuitului inchis: 2,08 H

rezistenta medie: 14,8 Ohm de varf la 20 °C

579 Ohm ?inere la 20 °C

timpe de functionare: 130 ms deschidere

35 ms inchidere

durabilitate mecanica: 10 Mcycles

frecventa maxima de iesire: 2400 cic/h la tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus

limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)

Eliminare 0.2...0.55 Uc(la55 °C)

consum de energie conectare in VA: 690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)

consum de energie mentinere in VA: 6,6...8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)

disipare de caldura: 5,9...7,2 W

temperatura ambientala de functionare: -5...55 °C

greutate neta: 0,43 kg

Pret: 596,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-lx9-f-tesys-f-110-115-v-c-a-40-400-hz-1>