



SCHNEIDER BOBINA LX1-F - TESYS F - 220 - 240 V C.A. 40 - 400 HZ

Gama: TeSys

Tip produs sau componenta: Bobina contactor

nume scurt al dispozitivului: LX1FX

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys F) LC1F contactor

Compatibilitate produs: LC1F780

tipul circuitului de comanda: C.a. la 40...400 Hz

[Uc] tensiune circuit de comanda: 220...240 V c.a. 40...400 Hz

inductanta circuitului inchis: 0,82 H

rezistenta medie: 19,5 Ohm de varf la 20 °C

920 Ohm ?inere la 20 °C

timpe de functionare: 130...230 ms deschidere

40...80 ms inchidere

durabilitate mecanica: 5 Mcycles

frecventa maxima de iesire: 600 cic/h la tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus

limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C)

Eliminare 0.2...0.4 Uc 40...400 Hz(la55 °C)

consum de energie conectare in VA: 2100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)

consum de energie mentinere in VA: 50 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

disipare de caldura: 44 W la 40...400 Hz

temperatura ambientala de functionare: -5...55 °C

greutate neta: 3 kg

Cantitate pe set: Set de 2

Pret: 2.682,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-lx1-f-tesys-f-220-240-v-c-a-40-400-hz-1>