SCHNEIDER BOBINA LX1-F - TESYS F - 200 - 208 V C.A. 40/400 HZ

Gama: TeSys
Tip produs sau componenta: Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului: LX1FK
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys F) LC1F contactor
Compatibilitate produs: LC1F500
tipul circuitului de comanda: C.a. la 40...400 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda: 200...208 V c.a. 40...400 Hz
inductanta circuitului inchis: 3,75 H
rezistenta medie: 29 Ohm de varf la 20 °C
735 Ohm ?inere la 20 °C
timp de functionare: 100...170 ms deschidere
40...75 ms inchidere
durabilitate mecanica: 10 Mcycles
frecventa maxima de iesire: 2400 cic/h la tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
consum de energie conectare in VA: 1100 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 18 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipare de caldura: 18 W la 40...400 Hz
temperatura ambientala de functionare: -5…55 °C
greutate neta: 1,15 kg
Pret: 2.869,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bobina-lx1-f-tesys-f-200-208-v-c-a-40-400-hz-1