

SCHNEIDER BOBINA LX9-F - TESYS F - 110 V C.A. 40/400 HZ

Gama: TeSys
Tip produs sau componenta: Specific contactor coil
nume scurt al dispozitivului: LX9FJ
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys F) LC1F contactor
TeSys (TeSys F) DR5TE rectifier
Compatibilitate produs: LC1F400
DR5TE
tipul circuitului de comanda: C.a. la 40...400 Hz consum scazut
C.c. consum scazut
[Uc] tensiune circuit de comanda: 110 V c.a. 40...400 Hz
110 V c.c.
inductanta circuitului inchis: 1,3 H
rezistenta medie: 25,7 Ohm de varf la 20 °C
246 Ohm ?inere la 20 °C
timp de functionare: 60 ms deschidere
50 ms inchidere
durabilitate mecanica: 10 Mcycles
frecventa maxima de iesire: 3600 cic/h la tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda: Opera?ional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc(la55 °C)
consum de energie conectare in VA: 500 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 23 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
consum de energie mentinere in W: 22 W la 20 °C
disipare de caldura: 11,4…13,9 W
temperatura ambientala de functionare: -5…55 °C
greutate neta: 0,97 kg
Pret: 1.998,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bobina-lx9-f-tesys-f-110-v-c-a-40-400-hz-2