



## SCHNEIDER PACHET SPS, XB5, CUTIE PLASTIC, RECEPTOR PROGRAMABIL, 24, 240 V AC/DC

gama de produse: Harmony XB5R

Tip produs sau componenta: Pachet wireless ?i f?r? baterie

nume scurt al dispozitivului: XB5R

material cap: Plastic

frequency: 2405 MHz pentru emi??tor

2405 MHz pentru receptor

emission class: 5M00G7W

tip antena: Omnidirectional

tip de control: Buton wireless ?i f?r? baterie cutie de man? montat pe guler

tipul receptorului: Receptor programabil (2 releu)

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz

alcatuirea kitului: 1 transmitter

1 set of caps

1 receiver

1 fixing collars

1 diametru: 22 mm

1 push-button head diametru: 22 mm

1 handy box

stare LED: 1 LED verde pentru alimentat

2 LED-uri verde pentru releu ON

2 LED-uri verde pentru modul func?ie

1 LED verde ?i galben pentru semnal de recep?ie

protocol port de comunicare: Zigbee conformitate cu IEEE 802.15.5

consum maxim de putere in W: 1 mW

numar de canale: 1

tehnica de modulare: O-QPSK

latime de banda: 5 MHz  
amplificarea antenei: 0 dBi  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24...240 V  
certificari produs: CCC  
CSA  
C-Tick  
GOST  
UL  
marcaj: CE  
standarde: CSA C22.2 No 15  
SR EN 60947-5-1  
IEC 60947-1  
UL 60947-1  
agrement radio: ANATEL  
SRRC  
ICASA  
FCC  
ARIB T66  
RSS  
Pret: 1.179,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pachet-sps-xb5-cutie-plastic-receptor-programabil-24-240-v-ac-dc>