



SCHNEIDER FILTRU EMC SUPLIMENTAR - 47 A - 3 PH

gama de produse: Altivar

Lexium

Tip produs sau componenta: Filtru de intrare EMC

Compatibilitate gama: Altivar Machine ATV320

Lexium 28

Altivar 32

Lexium 32

compatibilitate produs: LXM28A

ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW

Variable speed drive ATV320 la 5,5 kW, 380...500 V, trifazic

Variable speed drive ATV320 la 7,5 kW, 380...500 V, trifazic

Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS la 5,5 kW, 380...500 V, trifazic

Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS la 7,5 kW, 380...500 V, trifazic

aplicatie specifica produsului: Filtru de intrare cu interferente radio

locul de montare: Below variable speed drive

numar faze in retea: Trifazic

distanța maxima cablu între dispozitive: 20 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C1

100 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C2

150 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C3

[In] curent nominal: 47 A

pierderi termice: 19,3 W

tensiunea nominala a rețelei: 380...500 V

toleranta: - 15...10 %

greutate neta: 3,15 kg

compatibilitatea filtrului EMC: Type 024

Pret: 2.362,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/filtru-emc-suplimentar-47-a-3-ph>