

SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR CU DECLANSARE RAPIDA - TESYS GS - 1 NO - 32 A

gama de produse: TeSys
nume scurt al dispozitivului: GS1AM
Tip produs sau componenta: Contact auxiliar
aplicatii contact: O, I and test position signalling
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnector
FuPact (FuPacT GS) fuse-switch disconnector
tip si compozitie contacte: 1 NO
operare contacte: Decuplare timpurie
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A la 120 V AC-15
3 A la 240 V AC-15
1,8 A la 400 V AC-15
1,5 A la 480 V AC-15
2,8 A la 24 V DC-13
1,4 A la 48 V DC-13
0,55 A la 125 V DC-13
0,27 A la 250 V DC-13
0,15 A la 400 V DC-13
durabilitate mecanica: 5 Mcycles
durabilitate electrica: 1 Mcycles AC-15
curentul nominal al comutatorului: 30 A
32 A
50 A
60 A
63 A
100 A

125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
600 A
630 A
800 A
1250 A
tip siguranta: NFC
DIN
BS
CC
J
tip de maner de operare: Exterior, fata
Exterior, partea dreapta
Exterior, partea stanga
locul de montare: Fata frontala
greutate neta: 0,015 kg
Pret: 64,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-cu-declansare-rapida-tesys-gs-1-no-32-a