



SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR CU DECLANSARE RAPIDA - TESYS GS - 1 NO - 32

A

gama de produse: TeSys

nume scurt al dispozitivului: GS1AM

Tip produs sau componenta: Contact auxiliar

aplicatii contact: O, I and test position signalling

Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnect

FuPact (FuPacT GS) fuse-switch disconnect

tip si compozitie contacte: 1 NO

operare contacte: Decuplare timpurie

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 40 °C)

[I_e] curent nominal de utilizare: 6 A la 120 V AC-15

3 A la 240 V AC-15

1,8 A la 400 V AC-15

1,5 A la 480 V AC-15

2,8 A la 24 V DC-13

1,4 A la 48 V DC-13

0,55 A la 125 V DC-13

0,27 A la 250 V DC-13

0,15 A la 400 V DC-13

durabilitate mecanica: 5 Mcycles

durabilitate electrica: 1 Mcycles AC-15

curentul nominal al comutatorului: 30 A

32 A

50 A

60 A

63 A

100 A

125 A

160 A

200 A

250 A

315 A

400 A

600 A

630 A

800 A

1250 A

tip siguranta: NFC

DIN

BS

CC

J

tip de maner de operare: Exterior, fata

Exterior, partea dreapta

Exterior, partea stanga

locul de montare: Fata frontala

greutate neta: 0,015 kg

Pret: 63,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-auxiliar-cu-declansare-rapida-tesys-gs-1-no-32-a>