



## **SCHNEIDER FILTRU EMC SUPLIMENTAR S1 S2 M3 - ALIMENTARE TRIFAZICA - 7 A**

gama de produse: Altivar

Tip produs sau componenta: Filtru de intrare EMC

Compatibilitate gama: Lexium 05

Altivar 312 Solar

Altivar 312

Altivar Machine ATV320

compatibilitate produs: ATV312H018M3

ATV312H037M3

ATV312H055M3

ATV312H075M3

LXM05AD10M3X

LXM05BD10M3X

Variable speed drive ATV320...C0,18 kW, 200...240 V trifazic

Variable speed drive ATV320...C0,37 kW, 200...240 V trifazic

Variable speed drive ATV320...C0,55 kW, 200...240 V trifazic

Variable speed drive ATV320...C0,75 kW, 200...240 V trifazic

aplicatie specifica produsului: Filtru de intrare cu interferente radio

[In] curent nominal: 7 A

pierderi termice: 2,6 W pentru ATV31H018M3X

numar faze in retea: Trifazic

maximum earth leakage current: 7 mA 50 Hz

power supply voltage: 200...240 V

toleranta: 10 %

greutate neta: 0,65 kg

0,55 kg

grad de protectie IP: IP20

IP41 (partea de sus)

umiditate relativa: 0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3  
temperatura ambientală de utilizare: -10...50 °C  
temperatura ambientală pentru depozitare: -25...70 °C  
altitudinea de funcționare: ≤ 1000 m fără declasarea curentului  
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m  
rezistență la vibrații: 1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistență la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
standarde: IEC 61800-3  
Pret: 518,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/filtru-emc-suplimentar-s1-s2-m3-alimentare-trifazica-7-a>