

SCHNEIDER BOBINA CONTACTOR, TESYS DECA, LXD1, 110V AC 50/60HZ PENTRU CONTACTOR DE 9 ... 38A

Gama: TeSys
Tip produs sau componenta: Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului: LXD1
tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda: 110 V c.a. 50/60 Hz
rezistenta medie: 124,1 Ohm la 20 °C
inductanta circuitului inchis: 4,6 H
Compatibilitate produs: LC1DT20...DT40
LC1D09...D38
CAD
durabilitate mecanica: 15 Mcycles
viteza maxima de functionare: 3600 cic/h la tehnologie bobine: F?r? modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda: Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at Opera?ional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at Opera?ional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at consum de energie conectare in VA: 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
consum de energie mentinere in VA: 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
disipare de caldura: 2…3 W la 50/60 Hz
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
greutate neta: 0,07 kg
Pret: 83,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bobina-contactor-tesys-deca-lxd1-110v-ac-50-60hz-pentru-contactor-de-9-38a