

SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIARE CU TEMPORIZARE, TESYS DECA, 1NO+1NC, TEMPORIZARE LA DECLANSARE 1-30S, FRONTAL, TERMINALE CU ARC

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume produs: TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliare temporizat
Compatibilitate gama: TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
locul de montare: Fata
compozitie contact pol: 1 NO + 1 NC
Contacts operation: Time delay
tip temporizator: Intarziere la revenire
intervalul de intarziere: 1...30 s
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 60 °C)
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5

EN 50012
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs: CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Irms capacitatea nominala la inchidere: 140 A c.a.
250 A c.c.
curent instantaneu de scurtcircuit: 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
tip de protectie: GG fuse 10 A
durabilitate mecanica: 5 Mcycles
curentul minim de comutare: 5 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la intreruperea aliment?rii nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
1,5 ms la energizare nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
rezistenta de izolatie: > 10 M?
conexiuni - borne: borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²rigid
inaltime: 48 mm
latime: 44 mm
adancime: 61 mm
culoare: Gri inchis
caracteristica de mediu: Mediu normal
grad de protectie IP: IP2x conforming to SR EN 60529
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
altitudinea de functionare: 3000 m
Pret: 250,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliare-cu-temporizare-tesys-deca-1no-1nc-temporizare-la-declansare-1-30s-frontal-terminale-cu-arc