

SOCOMEC TORE DIF IC 30MM - RESYS/DIRIS

Transformatoarele cu miez rezidual, inclusiv conductoarele active, stabilesc suma diferentiala? a curentilor vectoriali pentru a detecta curentul de scurgere.
Modelele din seria inchisa? ??IC, aceste transformatoare cu miez sunt potrivite pentru toate configuratiile de cablare in sisteme noi si existente.
Montate pe o sina? DIN, pe o placa? sau direct pe cablu, aceste transformatoare cu miez se adapteaza? orica?rei constrangeri a configuratiei pentru o cablare mai usoara? si mai rapida?.
Aveti nevoie de toruri diferentiale pentru a implementa unita?ti de protectie sau de semnalizare a releului diferential. O gama? completa?
Performanta? optima?
Sensibilitate ridicata?
Indicatie clara? de alarma?
Plug & Play Deschidere Circular closed
Functia Diferential
Tip de curent AC
Tipul de produs Miez solid
Diametru intern 30
Iesire secundara Tensiune
Tip de conexiune Bloc terminal
Conformitatea cu standardele
IEC61869-2
UL 509
Personalizabil Nu
Codul UNSPSC 39122309
Codul IGCC 5343
Data intrarii in vigoare 2011-07-04
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine FR

Curent primar nominal [A] 10
Curent secundar nominal [A] 0.016
Putere aparenta secundara nominala [VA] 0.02
Clasa de acuratete 3
Factor de limitare a supracurentului FS 5
Calibrata Nu
Cu protectie la contact Nu
Diametrul de deschidere [mm] 30
Montare Snap Nu
Cu sina de cupru Nu
Conexiune secundara Conexiune cu surub
Model Altele
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596032613723
Numarul vamal 8504312990
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.2
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.05
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.064
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.092
Pret: 438,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tore-dif-ic-30mm-resys-diris