



### **SOCOMEK TRANSFORMATOR DE CURENT TCA21 100/5 CL.0,5 1,5VA + FIX**

Transformatoarele de curent furnizeaza ca?tre secundar un curent standard, proportional cu curentul primar si adaptat la valoarea nominala? a dispozitivului asociat. Sunt echipate standard cu capace de borne detasabile si borne duble, permitand scurtcircuitarea secundarului fa?ra? niciun risc.

Acestea sunt montate folosind doua? console metalice insurubate sau, in anumite cazuri, printr-un dispozitiv de fixare sina? DIN cu cleme rapide. Conexiunile se fac prin suruburi sau prin borne fast-on. Clasa de precizie compatibila?

O gama? larga? de capacita?ti de inca?rcare si dimensiuni

Rapid si usor de instalat Deschidere Diam.21

Curent nominal [A] 100

Curent nominal secundar 5

Functia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 21

Iesire secundara Curent

Clasa de acuratete 0.5

Tip de conexiune Bloc terminal

Conformitatea cu standardele IEC61869-2

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 39121032

Codul IGCC 4186

Data intrarii in vigoare 1998-02-09

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine DE

Curent primar nominal [A] 100

Curent secundar nominal [A] 5

Putere aparenta secundara nominala [VA] 1.5

Clasa de acuratete 0.5  
Factor de limitare a supracurentului FS 5  
Calibrata Nu  
Cu protectie la contact Nu  
Diametrul de deschidere [mm] 21  
Montare Snap Da  
Cu sina de cupru Da  
Conexiune secundara Conexiune cu surub  
Model Convertor de curent prin alimentare  
Numarul de intrari primare 1  
GTIN/EAN 3596031090846  
Numarul vamal 8504312990  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.19  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.083  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.05  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.055  
Conformitate cu standardele IEC  
Pret: 131,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tca21-100-5-cl-0-5-1-5va-fix>