



SOCOMECC DC SOLID CORE 100A

Senzorii de curent DC măsura curentii de sarcină DC ai unei instalații electrice și transmit informații către modulele de măsurare I_{dc} printr-o conexiune RJ12 pe partea laterală a modului și Molex pe partea laterală a senzorului.

Gama cuprinde senzori cu miez solid de la 50 la 5000 A de dimensiuni diferite, care pot fi utilizați în instalații electrice noi sau existente.

Până la 3 senzori DC pot fi conectați la același modul DIRIS DIGIWARE I_{dc}. Plug & Play

Flexibile

Instalarea Deschidere 10x20

Curent nominal [A] 100

Curent nominal secundar Molex

Funcția Măsurare curent

Tip de curent DC

Tipul de produs Miez solid

Diametru intern 21x11

Ieșire secundară Tensiune

Clasa de acuratețe 1%

Tip de conexiune RJ12

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002048

Codul IGCC 6042

Data intrării în vigoare 2018-02-01

Codul ciclului de viață al ofertei 40

Țara de origine CN

Curent primar nominal [A] 100

Clasa de acuratețe 1

Calibrată Da

Cu protectie la contact Da
inaltime deschidere [mm] 10.4..10.4
Latime deschidere [mm] 20.4..20.4
Montare Snap Da
Cu sina de cupru Da
Conexiune secundara Conexiune cu fisa
Model Convertor de curent prin alimentare
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596033011580
Numarul vamal 9030337000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.08
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.035
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.05
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.095
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 310,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/dc-solid-core-100a>