



SOCOMEK TRANSFORMATOR DE CURENT TRB135 100/5 CL.0,5 10VA

Transformatoarele de curent furnizeaza ca?tre secundar un curent standard, proportional cu curentul primar si adaptat la valoarea nominala? a dispozitivului asociat. Sunt echipate standard cu capace de borne detasabile si borne duble, permitand scurtcircuitarea secundarului fa?ra? niciun risc.

Acestea sunt montate folosind doua? console metalice insurubate sau, in anumite cazuri, printr-un dispozitiv de fixare sina? DIN cu cleme rapide. Conexiunile se fac prin suruburi sau prin borne fast-on. Clasa de precizie compatibila?

O gama? larga? de capacita?ti de inca?rcare si dimensiuni

Rapid si usor de instalat Curent nominal [A] 100

Curent nominal secundar 5

Func?ia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Miez solid

Iesire secundara Curent

Clasa de acuratete 0.5

Tip de conexiune Bloc terminal

Conformitatea cu standardele IEC61869-2

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 39121032

Codul clasei ETIM EC002048

Codul IGCC 4186

Data intrarii in vigoare 2024-09-01

Data obsolescentei 2025-03-31

Codul ciclului de viata al ofertei 80

?ara de origine DE

Curent primar nominal [A] 100

Curent secundar nominal [A] 5

Putere aparenta secundara nominala [VA] 10

Clasa de acuratete 0.5
Factor de limitare a supracurentului FS 5
Calibrata Nu
Cu protectie la contact Nu
Montare Snap Da
Cu sina de cupru Da
Conexiune secundara Conexiune cu surub
Model Convertor de curent primar bobinat
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596031090198
Numarul vamal 8504318090
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.632
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.105
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.08
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.143
Pret: 366,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-de-curent-trb135-100-5-cl-0-5-10va>