

SOCOMEC COMUTATOR DE SARCINA CT FCS 3PN 630A IP65 S3N

Separatoarele de sarcina? cu sigurante fuzibile integrate asigura? intreruperea sub sarcina? si realizarea circuitelor, protejeaza? impotriva supracurentilor si izoleaza? in siguranta? toate circuitele electrice de tensiune redusa?, oferind protectie impotriva contactului cu piesele sub tensiune si elementele de mediu, cum ar fi praful, apa si alte pericole.
Acestea permit inchiderea si blocarea sursei de alimentare cat mai aproape de echipament. Operare sigura?
Adaptate pentru toate tipurile de mediu
Configurare usoara?
Gama inaltime [mm] 1000
Latime [mm] 800
Adancime [mm] 400
Dimensiunea sigurantei 3
Numar de stalpi 3+N
Curent nominal [A] 630
Dimensiunea cadrului 17
Codul UNSPSC 39122205
Codul clasei ETIM EC001040
Codul IGCC 5168
Data intrarii in vigoare 2018-06-01
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine FR
Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690
Curent permanent nominal Iu [A] 630
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 355
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 100
Curent nominal de rezistenta la scurt timp lcw [kA] 70
Numar de stalpi 3
Intrare cablu Sus/jos

Echipat cu conectori Nu
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala Nu
Potrivit pentru montarea pe bare Nu
Grad de protectie (IP), partea frontala IP65
Versiune ca intrerupator principal Nu
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Potrivit pentru sigurante NH3
Cu protectie impotriva erorilor Nu
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
Tip de element de control Actionarea rotativa a cuplajului usii
Element de control al pozitiei Partea din fata
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
GTIN/EAN 3596033029004
Numarul vamal 8537109899
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.01
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 10.011,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-sarcina-ct-fcs-3pn-630a-ip65-s3n