



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ZONA JQ ZONA JQ-37-W

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Tip de senzor - PIR

unghiul de activare a senzorului [°] - H360/V120

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339004642

Culoare - alb

Material - material din plastic

Inaltime [mm] - 55

Diametru [mm] - 115

Greutate - 142g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 50

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - alb

Putere maxima [VA] - 1200

Grad IP - 20

Loc de montare - pentru montare pe tavan

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Raza de actiune a senzorului [m] - max 10

unghiul de activare a senzorului [°] - H360/V120

Timp minim de functionare [s] - 15

Timp maxim de functionare [min] - 7

Sensor-operation time [second-minute] - 15-7

Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Tip de conexiune - bloc cu surub

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 1÷2,5

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 33,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-zona-jq-zona-jq-37-w>